




1106 BUDAPEST  
Gránátos utca 6.  
Tel.: 433-16-66  
Fax: 262-28-08  
[www.kling.hu](http://www.kling.hu)  
E-mail: [kling@kling.hu](mailto:kling@kling.hu)



magyarországi  
képviselő

# TAM-432SA, 434MA

Csatornánként kódolható kétsatornás távkapcsoló

## ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A terméket teljes egészében a CAME fejlesztette ki és gyártja. A termékre 12 (tizenkettő) hónap jótállást biztosítunk, a szakszerűtlen üzembe helyezés és a nem rendeltetésszerű használat esetét kivéve (a jótállás részletes feltételei a jótállási jegyen találhatóak).

**Gyártó:** CAME S.P.A. Olaszország      **Forgalmazza:** KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft.  
1106 BUDAPEST, Gránátos u. 6.  
Tel.: 433-16-66, Fax: 262-28-08  
[www.kling.hu](http://www.kling.hu); E-mail: [kling@kling.hu](mailto:kling@kling.hu)

## MŰSZAKI ADATOK

Frekvencia: 433,92 MHz  
Tápfeszültség: 3V (DC, lithium) 2db CR1620 elemmel  
Áramfelvétel: 12mA  
Hatótávolság: 50 – 150m (normál körülményeket feltételezve)  
Kódvariáció: csatornánként 16 777 216  
Méretek: 24\*68\*12,5 mm (12 gramm)  
Anyaga: abs  
Működési hőmérséklet: -20 °C min. +70 max.

## A TÁVKAPCSOLÓ KÓDOLÁSA

A TAM-432SA távkapcsoló kompatibilis a T432 / T434 / T438 távkapcsolókkal.

### **Kódolás meglévő távkapcsolóhoz:**

Nyomja meg és tartsa nyomva az új távkapcsoló azon gombját amelyiket kódolni szeretné. A távirányító LED-je villog, majd 8-10 másodperc után folyamatosan világít.

Tartsa a régi távkapcsolót közvetlenül az új távkapcsoló hátához, majd nyomja folyamatosan a régi távkapcsoló azon gombját, amelyet rá akar tanítani az új távkapcsolóra. Ha az új távirányító megtanulta az kódot akkor a LED háromszor felvillan, majd kialszik. Ezzel a sikeres kódolás (kódmásolás) megtörtént. Amennyiben nem villan fel a LED, távol van a régi távkapcsoló az új távkapcsolótól. Ez esetben ismétlje meg a fenti műveletet és tartsa közelebb a két távkapcsolót egymáshoz (esetleg mozgassa a régi távirányítót).

### **Kódolás új rendszerhez (RE432, vagy AF43S frekvenciakártyás rádióvevőhöz):**

Az új távkapcsolók gyárilag eltérő kódokon vannak kódolva. Új rendszerhez történő kódolás esetén az AF43S frekvenciakártyáról húzza le a jumpert (rövidzár csatlakozó) majd a távkapcsolót helyezze közel a rádióvevőhöz. A rádióvevő kódoló nyomógombját és a távkapcsoló azon gombját, mellyel működtetni szeretné a rendszert, egyszerre nyomja meg cca. 3 mp. időtartamig. A sikeres kódolást a visszajelző világító dióda folyamatos világítása jelzi. Sikertelen kódolás esetén ismétlje meg a fenti műveletet előlről és tartsa közelebb a távkapcsolót a rádióvevőhöz. Újabb távkapcsoló kódolása esetén a „Kódolás meglévő távkapcsolóhoz” leírtak szerint járjon el.

**Egyes esetekben a helyszíni adottságoktól függően előfordulhat, hogy a kiválasztott frekvenciájú távvezérlő rendszer nem működik (pl.: külső zavarójel hatására).**

**Ilyen esetben eltérő frekvenciájú távvezérlő rendszer működtetése javasolt.**



Kiadás dátuma: 2007.12.20.

**Az összes információ maximális figyelemmel és ellenőrzéssel lett elkészítve.**

**Mindemellett nem vállalunk felelősséget semmilyen hibáért, vagy kihagyásért.**

**A műszaki változtatások joga fenntartva.**

TAM-432SA kódolása 1/1 oldal



KLING Kft.  
Tel.: 433-16-66