



1106 BUDAPEST
Gránátos utca 6.
Tel.: 262-69-33
Fax: 262-28-08
www.kling.hu
E-mail: kling@kling.hu



magyarországi
képviselő

TOP-432SA

Csatornánként kódolható kétcsatornás távkapcsoló

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A terméket teljes egészében a CAME fejlesztette ki és gyártja. A termékre 12 (tizenkettő) hónap jótállást biztosítunk, a szakszerűtlen üzembe helyezés és a nem rendeltetésszerű használat esetét kivéve (a jótállás részletes feltételei a jótállási jegyen találhatóak).

Gyártó: CAME S.P.A. Olaszország **Forgalmazza:** KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft.
1106 BUDAPEST, Gránátos u. 6.
Tel.: 262-69-33, Fax: 262-28-08
www.kling.hu; E-mail: kling@kling.hu

MŰSZAKI ADATOK

Frekvencia: 433,92 MHz
Tápfeszültség: 3V (DC) 2db CR2016 elemmel
Áramfelvétel: 12mA
Hatótávolság: 50 – 150m (normál körülményeket feltételezve)
Kódvariáció: 1024
Méretek: 92*68*12mm (16 gramm)

A TÁVKAPCSOLÓ KÓDOLÁSA

A TOP-432SA távkapcsoló kompatibilis a TOP-432S / TOP-432M / TOP-434M távkapcsolókkal.

Kódolás meglévő távkapcsolóhoz:

Nyomja az új távkapcsoló azon gombját, amelyet kódolni szeretne addig, amíg a tetején lévő piros színű világító dióda folyamatosan világítani kezd (a gombnyomás alatt villog). Ez kb. 7 mp-et vesz igénybe. Tartsa a régi távkapcsolót közvetlenül az új távkapcsoló hátához, majd nyomja folyamatosan a régi távkapcsoló azon gombját, amelyet rá akar tanítani az új távkapcsolóra. Az új távkapcsoló kódolása alatt a világító dióda háromszor felvillan, majd elalszik. Ezzel a sikeres kódolás (kódmásolás) megtörtént. Amennyiben nem villan fel a világító dióda, távol van a régi távkapcsoló az új távkapcsolótól. Ez esetben ismétlje meg a fenti műveletet és tartsa közelebb a két távkapcsolót egymáshoz.

Kódolás új rendszerhez (RE432, vagy AF43S frekvenciakártyás rádióvevőhöz):

Az új távkapcsolók gyárilag eltérő kódon vannak kódolva. Új rendszerhez történő kódolás esetén a távkapcsolót helyezze közel a rádióvevőhöz. A rádióvevő kódoló nyomógombját és a távkapcsoló azon gombját, mellyel működtetni szeretné a rendszert, egyszerre nyomja meg cca. 3 mp. időtartamig. A sikeres kódolást a visszajelző világító dióda folyamatos világítása jelzi. Sikertelen kódolás esetén ismétlje meg a fenti műveletet előlről és tartsa közelebb a távkapcsolót a rádióvevőhöz. Újabb távkapcsoló kódolása esetén a „Kódolás meglévő távkapcsolóhoz” leírtak szerint járjon el.

Egyes esetekben a helyszíni adottságoktól függően előfordulhat, hogy a kiválasztott frekvenciájú távvezérlő rendszer nem működik (pl.: külső zavarójel hatására).

Ilyen esetben eltérő frekvenciájú távvezérlő rendszer működtetése javasolt.



Az összes információ maximális figyelemmel és ellenőrzéssel lett elkészítve.
Mindemellett nem vállalunk felelősséget semmilyen hibáért, vagy kihagyásért.

A műszaki változtatások joga fenntartva.

